

Specificaties

C-30: Digitale klavecimbel

Toetsenbord	61 toetsen (F ladder, klavecimbel, aanslaggevoelig)
<Geluidsgenerator>	
Maximale polyfonie	128 stemmen
Geluiden	6 (8 voet I, 8 voet II, 4 voet, Lute, organ I, Organ II, Celesta) 4 types: Frans type, Vlaams type, Fortepiano, Dynamisch klavecimbel
Effect	Reverb
Regelaars	Volume knop, Reverb knop, Tone knop
Key Transpose	-6 tot +5 (stappen van halve tonen)
Temperament (stemming)	5 types (gelijkzwevend, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti, Meantone)
Barok toonhoogte	415 Hz / 392 Hz
Master Tuning	440 / 415 Hz, +/- 50 cent
<Overige>	
Pedaal	Demper / geluidsverandering
Luidsprekers	12 cm x 2.8 cm x 2
Nominaal vermogen	13 W x 2
Aansluitingen	Phones Jack (stereo) Output Jacks (L/Mono, R) Input Jacks (L/Mono, R) MIDI aansluitingen (In, Out) Pedaal Jack adapter Jack
Stroomvoorziening	Adapter
Stroomverbruik	25 W (AC 117 V), 25 W (AC 230 V), 25 W (AC 240 V)
Afwerking behuizing	Nagebootst mahonie
Afmetingen (inclusief de standaard)	(Deksel gesloten) 1.100 (B) x 380 (D) x 830 (H) mm (Deksel geopend) 1.100 (B) x 450 (D) x 1170 (H) mm
Gewicht (inclusief de standaard)	25 + 13 kg: totaal 38 kg.
Accessoires	Gebruikershandleiding, AC adapter, netsnoer, muziekstandaard, demper pedaal (DP-10), foto scherm, decoratief paneel
Opties	Bank (BNC-29) Foto scherm (OP-C30PB serie) Decoratief paneel (OP-C30DP serie)

* Omwille van productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling veranderen.

* Roland Corporation bedankt de collectie van Molinari-Pradelli, voor de goedkeuring voor het reproduceren van de afbeelding getiteld 'Estasi de Santa Maria Madalen' van Marcantonio Franceschini, voor deze beperkte oplage van het C-30 klavecimbel.